



數位電視調變器 3522C

BF17-02-04

功能特性

適用高雄鳳信(信號999)/港都鳳信(信號588) 或調整其他訊號使用
(可先告知使用地區/有線電視來做調整)



電器規格說明

		HDMI編碼部分	
視頻	編碼	MPEG2	
	接口	HDMI * 1	
		輸入	產量
		480@59.94/60i	480 @ 30P
		576 @ 50i 的	576 @ 25P
		720@50/59.94/60p	720 @ 25 / 30P
		1080 @ 50i 的	1080 @ 25P
		1080@59.94/60i	1080 @ 30P
	1080 @ 50P	1080 @ 25P	
	1080@59.94/60p	1080 @ 30P	
	長寬比	16 : 9	
	比特率	1.000 ~ 20.000Mbps	
音頻	編碼	MPEGI 第2層 · AAC · AC3	
		採樣率48KH	
	比特率	MPEGI第2層 (192kbps)	
		AAC (VBR)	
		Ac3 (128kbps的	
		DVB-C調製器部分	
標準	J.83A (DVB-C) · J.83B		
MER	≥35dB		
射頻頻率	100-1000MHz · 1KHz一步		
射頻輸出電平	-63 ~ -16dBm (44 ~ 91dBμV) · 1dB步進		
符號指數	3.000 ~ 7.000Msps可調		
	J.83A	J.83B	
星座	16/32/64/128/256 QA	64/256 QAM	
帶寬	8M	6M	
		DVB-T調製器部分	
標準	DVB-T COFDM		
帶寬	2M · 3M · 4M · 5M · 6M · 7M · 8M		
星座	QPSK · 16QAM · 64QAM		
碼率	1/2 · 2/3 · 3/4 · 5/6 · 7/8		
保護間隔	1/32 · 1/16 · 1/8 · 1/4		
傳輸模式	2K · 8K		
MER	≥35dB		



射頻頻率	100-1000MHz · 1KHz 一步
射頻輸出電平	-63~-16dBm (44~91dB μ V) · 1dB 步進
ISDB調製器部分	
標準	ARIB STD-B31
星座	QPSK · 16QAM · 64QAM
碼率	1/2 · 2/3 · 3/4 · 5/6 · 7/8
保護間隔	1/32 · 1/16 · 1/8 · 1/4
傳輸模式	2K · 4K · 8K
射頻頻率	100~1000MHz · 1KHz 一步
射頻輸出電平	-63~-16dBm (44~91dB μ V) · 1dB 步進
ATSC調製器部分	
標準	ATSC A / 53
星座	8 VSB
MER	≥ 35 dB
射頻頻率	100~1000MHz · 1KHz 一步
射頻輸出電平	-63~-16dBm (44~91dB μ V) · 1dB 步進
一般	
電源	DC 12V
外形尺寸	203 * 144 * 52 毫米
重量	<1kg